

PC1404RKZ (-L)

Tastatura LED



Semnificatie simboluri

1. Sistem Pregatit (culoare verde) - sistemul este pregatit pentru armare
2. Armat (culoare rosie) - sistemul este armat
3. Defect sistem (culoare galbena) - indica prezenta unui defect in sistem
4. AC (culoare verde) - indica prezenta alimentarii AC
5. LED-urile 1-8 indica zonele deschise in starea de repaus a sistemului, ele ajuta de asemenea si la interogarea defectelor sau la programarea sistemului.

Taste de urgenta

Apasati tastele 1 si 3 simultan timp de 2 secunde pentru alarma Incendiu.

Apasati tastele 4 si 6 simultan timp de 2 secunde pentru alarma Auxiliara.

Apasati tastele 7 si 9 simultan timp de 2 secunde pentru alarma Panica.

OBS: Tastele de urgenta vor functiona doar daca au fost programate de catre instalator!

Caracteristici

Tastatura numerica FAP

Butoane de dimensiune optima

4 functii programabile

LED-uri color ce indica starea sistemului

Suporta 1 zona pe tastatura

Simboluri intuitive

Design modern si slim ce se integreaza usor in orice decor

OPTIONAL poate veni echipata cu lumini de veghe pentru a usura localizarea tastaturii noaptea (ver. -L)

Specificatii	
Dimensiuni	127 x 78 x 18 mm
Consum	125mA (max)
Tensiune alimentare	12 Vdc nominal
Temperatura operare	0°C - 49°C
Umiditate relativa	5% - 93%
Compatibilitate	Centralele Seria Power

DSC[®]

©2007 Digital Security Controls

Toronto, Canada • www.dsc.com