

# Centrală antiefracție CB32



## SPECIFICAȚII

---

- Receptor superheterodină pe frecvența de 433.92 MHz, sensibilitate mai bună de -102dBm
  - suportă până la 32 detectoare Elmes radio definite ca zone de alarmă
  - acceptă până la 16 utilizatori cu nume (inclusiv 4 administratori)
  - accepta doua zone cu fir pe terminalele EXT si TAMP
  - interfață pentru telefon GSM (notificare prin SMS) care acceptă comenzi AT
  - memorii non-volatile EEPROM pentru ultimele 256 evenimente
  - ieșirile OUT 1-3 sunt protejate cu siguranțe de tip polimer, ieșirile fiind limitate la 1A
  - sirenă internă (sub tastatură) audibilă de 92dB (la 40cm distanță)
  - necesita sursă de alimentare externă AC/DC de 9..15Vcc/150mA sau 300mA alimentator inclus cu ieșire de 9-12VDC/150mA
  - acceptă 2 acumulatori de tip NiMH pentru backup de mărime AA cu o capacitate de până la 2500mAh fiecare
  - autonomie de până la 72 ore folosind doi acumulatori de 1800mAh
  - dimensiuni externe (fără antenă): 110/122/32mm (lățime/înălțime/grosime)
  - se va folosi în interior în gama de temperatură de la 0 to +40 °C
-