

# 4 UI / 2 DO

Cu acest modul, cablurile de alimentare pot fi rulate ca într-o instalație electrică clasică. Aceasta duce la o economie combinată atât a cablurilor, cât și a lucrărilor de așezare a acestora. Topologia cablajului lanțului Daisy pentru intrările cu buton și intrările senzorului de temperatură economisește spațiu în cutia de distribuție, sunt necesare mai puține cabluri de date și timpul de instalare este redus.



## Caracteristici

- 4 intrări universale configurabile pentru:
  - Intrări de temperatură NTC cu interval de măsurare a rezistenței 100Ohm - 100kOhm + -500Ohm. Abaterea de măsurare pe cablu Cat6 de 1 km: -0,3 ° C la 25 ° C.
  - Apăsări butoanele de intrare
  - Intrări Reed / Status
  - Intrări contor impulsuri, frecvență 200Hz pe canal, rata de eșantionare 400Hz pe canal, impuls la timp > 2,5 milisecunde
  - Intrări analogice 0-10V cu interval de măsurare a tensiunii 0-26VDC, tip single-end, rezoluție 12 biți, precizie 0,1% din întreaga scală, impedanță de intrare > 16kOhm, respingere mod normal 50dB la 60Hz, timp de conversie 1250 milisecunde
  - Pentru intrarea analogică 4-20mA este necesar să conectați un rezistor de 500 Ohm și să setați în Setările de service tensiunea minimă de intrare la 2V (captură de ecran în galerie)
- 2 ieșiri cu releu liber potențial, 10A fiecare, potențial comun, curent de intrare 500A / 2ms
- Sarcina maximă totală 10A
- Relee de viață: 60 000 de cicluri sub sarcină maximă, 10 milioane de cicluri sub sarcină medie
- Alimentare 24VDC + -10%
- Consum de energie 1,5W
- Protecție: IP20, temperatură de funcționare: -20 până la + 55 ° C
- Montați la montaj la o cutie de jonctiune de 68 mm. Lățime 54 mm, înălțime 23 mm.

[descărcare DWG](#)

[https://drive.google.com/drive/folders/1u1kDzFfNV92nQWlflHpWv1-6\\_IDp-\\_M?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1u1kDzFfNV92nQWlflHpWv1-6_IDp-_M?usp=sharing)

