

PP 02 – Pedală de Panică Programabilă cu Memorie

Specificații tehnice:

- Tensiune alimentare: 12 V DC
- Consum curent: 25 mA standby/ 15 mA alarmă
- Dimensiuni: 180 x 65 x 30
- Masa: 300 g



PP 02 – Pedală de Panică Programabilă cu Memorie

PP 02 este o pedală de panică utilizată pentru sistemele antiefracție. Este confecționată din tablă de fier vopsit negru, cu grosimea de 1 mm. Memoria este semnalizată cu LED. Alarma se produce după un număr de acționări de la 1 până la 4.

Semnificație jumperi:

JP1 stabilește modul de reset: On – reset la -, Off – reset la +.

JP3, JP2 stabilesc după câte acționări intră în alarmă, analizați tabelul de mai jos pentru detalii:

Nr actionari	JP3	JP2
1	OFF	OFF
2	OFF	ON
3	ON	OFF
4	ON	ON

Semnificație terminale:

+12V, 0V/ GND - alimentare DC
C, NC - contacte releu lipsite de potential
R - reset.

